

FR FICHE TECHNIQUE

EN TECHNICAL SHEET



FR DALLE LED ENCASTRÉES 220 V

EN 220 V RECESSED LED PANEL

OCTÉ

AEEC011...

Le luminaire est destiné à l'éclairage des cabines.

COMPOSITION

- 1 dalle LED
- accessoires de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : RoHs, CE		
Caractéristiques techniques		AEEC011800	AEEC013200
	• Dimensions	300 x 300 mm	600 x 300 mm
	• Indice de protection	IP54	IP54
	• Puissance	18 W	30 W
	• Transformateur inclus	oui	oui
	• Epaisseur	13 mm	13 mm
	• Fixation par cadre fourni	oui	oui
	• Température couleur	4 000° K	4 000° K
	• Luminosité	1 400 lm	3050 lm

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
 - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
 - remplacer le luminaire après avoir coupé le courant d'alimentation
 - vérifier l'interrupteur, le câblage et le serrage des fils
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

TRAITEMENT EN FIN DE VIE



Pour limiter l'impact environnemental, nous recommandons lors du démontage de celui-ci de séparer les éléments électriques et les fluos pour les emmener dans un centre de traitement des déchets DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques). Les autres éléments constitutifs ne nécessitent aucune précaution particulière de dépollution. Ils peuvent être démontés et valorisés dans les filières de recyclage du métal (90%), du bois et du plastique.

FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up cars.

COMPOSITION

- 1 LED panel
- fastening accessories

ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• complies with: RoHs, CE		
Technical characteristics		AEEC011800	AEEC013200
	• Dimensions	300 x 300 mm	600 x 300 mm
	• Index of protection	IP54	IP54
	• Power	18 W	30 W
	• Inverter included	yes	yes
	• Thickness	13 mm	13 mm
	• Fastening included	yes	yes
	• Colour temperature	4 000° K	4 000° K
	• Brightness	1 400 lm	3050 lm

MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
 - check that power is present at the circuit breaker
 - replace the fluorescent tube after switching off the power supply
 - check the switch, wiring and that the wires are correctly tightened
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

TREATMENT AT THE END OF LIFE



To limit the environmental impact, we recommend that when dismantling it, the electronic elements and fluorescents be separated and taken to a waste treatment center (Waste Electrical Equipment and Electronics). The other components do not require any particular precaution of depollution. They can be dismantled and recycled in metal (90%), wood and plastic recycling systems.



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57